

Bruksanvisning för Skymningsrelä – 19 030 62

Tekniska specifikationer

Driftspänning:	230 VAC, 50 Hz, 1300W/230 VAC för res.belastn.
Lux inställn.område:	ca 5-300 Lux
Timerinställning:	Endast skymning till gryning
Växlingsstatus:	Röd lampa till/från
Växl.försening ca:	Till 10 sek/ från 30 sekunder efter lampa slås till/från
Skyddsklass:	IP44, II
Drifttemperatur:	-3°C- +50°C
Propp:	Typ 50F, 6,3A/250 VAC
Dimensioner LxBxH:	118x69x40 mm

Det elektroniska skymningsreläet slår till/från lampor automatiskt.Vid skymning tänds ljuset vid inställd luxnivå. Ljuset släcks på morgonen.

INSTALLATION

Stäng alltid av huvudströmmen innan installation.Vid tvekan, rådfråga en utbildad elektriker.

PLACERING

Kontrollera att enheten installeras i den riktning som pilen på kåpan pekar. (↑ UPP).
Kontrollera att den lampa som skall anslutas inte riktas om skymningsreläet.

OBS! Kontrollera att inget artificiellt ljus kan aktivera skymningsreläet eftersom den anslutna lampan då kan börja blinka.

MONTERING

Montera den bakre plattan på väggen med två skruvar och anslut kabeln.
Observera att kabeln kan föras in både bakifrån och underifrån.

DRIFT

När strömmen är på, så är lampan (LOAD) på i 20 sekunder och därefter av.
Gör inställningen under den tid på dagen när dagsljuset har den styrka då du vill att lampan skall tändas.Vrid LUX-skruven medsols till minsta luxnivå och därefter långsamt motsols till lampan/lysdioden har tänts.