

Förlängningskabel med jordfelsbrytare

Bruksanvisning

19 269 27

För utomhusbruk. Längd: 10 m.

För användning tillsammans med elektriska apparater utomhus. Jordfelsbrytaren bryter strömmen automatiskt vid ett jordfel, vilket ger skydd mot personskador. Enkel att använda – anslut direkt till vägguttag!

Anslutning

Anslut skarvsladden med jordfelsbrytare till uttaget och anslut sedan den elektriska apparaten till skarvsladden. OBS! Vid anslutning av jordfelsbrytaren är den alltid frånslagen. Tryck på RESET, röd indikering visar att jordfelsbrytaren är i funktion.

Jordfelsbrytaren bryter automatiskt strömmen i händelse av jordfel. Jordfelsbrytaren måste återställas manuellt vid strömavbrott eftersom den har nollspänningsutlösning.

Funktionstest

1. Anslut skarvsladden med jordfelsbrytare till uttaget.
2. Tryck på reset. Röd indikering. Jordfelsbrytaren är i funktion.
3. Tryck på testknappen. Jordfelsbrytaren slår automatiskt av strömmen.
4. Tryck på reset. Röd indikering visas igen. Jordfelsbrytaren är åter i funktion.
5. Jordfelsbrytaren är frånslagen då röd indikering saknas (p.g.a. jordfel eller test).

Specifikationer

Kabel:	H07RN-F, 3G1,5 mm ² .
Spänning:	230V, 50Hz, 16A
Ström:	3680W
Utlösningström:	30mA
Utlösningstid:	<30mS
Arbetstemperatur:	-25° – +40°
Kapslingklass:	IP 44



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla

Telefon: 019-58 77 00 Telefax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com